セキュリティ

操作用暗証番号の変更	10-2
ロック機能	10-2
電源を入れたときにPINコードで認証を行う	
(PINコード設定)	10-2
誤ってボタンを押すのを防ぐ(誤操作防止)	10-3
他の人が使用できないようにする	
(キー操作ロック)	10-4
本機の使用を離れた場所から禁止する	
(安心遠隔ロック)	10-4
着信拒否	10-5
特定の種類の着信を拒否する	10-5
特定の電話番号からの着信を拒否する	10-5
知られたくない電話帳を守る	
(シークレットモード)	10-6
お買い上げ時の設定に戻す	10-6
設定内容をお買い上げ時の状態に戻す	
(設定リセット)	10-6
登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	
(オールリセット)	10-7

操作用暗証番号の変更

《お買い上げ時》9999

現在使用している操作用暗証番号を、新しい操作用暗証番号に 変更します。

● 操作用暗証番号の詳細について(C P.1-26)

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ 暗証番号変更

■ 現在の操作用暗証番号(4桁)を入力

2 新しい操作用暗証番号(4桁)を入力

3 もう一度新しい操作用暗証番号を入力

お知らせ

●操作用暗証番号の入力を3回間違えると、警告画面が表示されます。いったん電源を切ると、再び入力できるようになります。

ロック機能

電源を入れたときにPINコードで認証を行う (PINコード設定)

● PINコードの詳細について(CP.1-3)

PINコードを有効/無効にする

電源を入れたときにPINコードを入力して照合を行うかどうか を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ PIN ON/OFF

ON(有効)/OFF(無効)

2 PINコードを入力

お知らせ

- PINのON/OFF設定をONにして電源を入れた場合、次のこと にご注意ください。
 - ・ PINコード入力後、圏内表示になるまでに30秒程度時間がか かる場合があります。
 - ・ PINコード入力画面では、緊急電話番号(110/119/ 118)への発信はできません。

10

セキュリテ

ィ

PINコードを変更する

PINコードまたはPIN2コードを変更します。

● PINコードを変更するときは、あらかじめPINコードを**ON**に設定 してください。(ご P.10-2)

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ PIN変更/PIN2変更

】現在のPIN / PIN2コードを入力

2 新しいPIN/PIN2コードを入力

3 もう一度新しいPIN/PIN2コードを入力

PINロックを解除する

PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN/ PIN2コードがロックされ、本機の使用が制限されます。PUK /PUK2を入力して、PIN/PIN2ロックを解除してください。

- PUK/PUK2については、お問い合わせ先(CPP.16-32)まで ご連絡ください。
- PINロックの状態で→PUK/PUK2を入力
- 2 新しいPIN/PIN2コードを入力

3 もう一度新しいPIN/PIN2コードを入力

お知らせ

- PUK/PUK2の入力を10回間違えると、USIMカードがロッ クされ、本機が使用できなくなります。(途中で電源を切っても 連続として数えます。)PUK/PUK2はメモに控えるなどして、 お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされたときは、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先(プP.16-32)までご連絡ください。

誤ってボタンを押すのを防ぐ(誤操作防止)

誤操作を防ぐためにボタン操作ができないようにします。

- 設定すると待受画面に「 🔒 」が表示されます。
- 待受画面で●(長押し)→●

 ・解除するには:「

 ・動動面で●→◎[YES]



お知らせ

- メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 誤操作防止 ▶ でも設定できます。
- ・ 誤操作防止設定中も緊急電話番号(110/119/118)への 発信はできます。ただし、番号を入力しても表示されません。 番号を間違えた場合、
 ・ 「●を押して最初から入力し直してください。
- 誤操作防止設定中は電源を切ることができません。解除してから操作を行ってください。

10-3

10

セキュリテ

他の人が使用できないようにする (キー操作ロック)

《お買い上げ時》OFF

電源を入れたときや、待受画面のままで2分経過したときに、 操作用暗証番号を入力しないと本機を使用できないように設定 します。

● 設定すると待受画面に「 📴 」が表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ キー操作ロック



ON/OFF

●ONを選択した場合は、さらに●を押します。

2 操作用暗証番号を入力

キー操作ロックを一時的に解除するには

「 🖺 」が表示されている画面で、操作用暗証番号を入力

お知らせ

- ・キー操作ロック設定中でも緊急電話番号(110/119/118) へは発信できます。
- ●キー操作ロックを一時的に解除した状態で誤操作防止を設定し、 待受画面のままで2分経過すると、キー操作ロックと誤操作防止 の両方が設定されます。(画面に「 ● / ● 」が表示されます。) 解除するときは、誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除 してください。(♪P.10-3)

本機の使用を離れた場所から禁止する (安心遠隔ロック)

安心遠隔ロックサービスを利用することで、本機を紛失した ときなど、パソコンや携帯電話からの遠隔操作により、本機の 操作をロック(禁止)することができます。ロックを設定する と、電源を入れること以外の操作ができなくなります。

●「安心遠隔ロック」の詳細とご利用規約については、ソフトバンク ホームページ(http://www.softbank.jp)もしくは携帯電話より My SoftBankへアクセスし、ご覧ください。

携帯電話からMy SoftBankにアクセスする

ソフトバンクホームページなどでMy SoftBankのサービス 内容についてご確認のうえ、操作してください。

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ Yahoo!ケータイ ▶ メニューリスト ▶ My SoftBank

● 以降は、画面の指示に従って操作してください。

着信拒否

特定の種類の着信を拒否する

《お買い上げ時》許可

電話帳に登録されていない番号や番号非通知での着信など、 特定の種類の着信を拒否できます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否

- 項目を選択
- 2 拒否/許可

特定の電話番号からの着信を拒否する

受けたくない電話番号を拒否リストに登録して、着信を拒否で きます。登録したら、指定着信拒否設定を拒否にしてください。

拒否リストに登録する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否 ▶ 電話番号指定 ▶ 拒否リスト編集

- ┃ 図[メニュー]→追加→入力方法を選択
- 2 電話帳/発着信履歴から電話番号を選んで 図[選択]、または直接電話番号を入力

拒否リストの番号を編集/削除するときは 拒否リスト画面で番号を選んで回[メニュー]→編集/削除(→削 除の場合、)

指定着信拒否設定

《お買い上げ時》許可

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否 ▶ 電話番号指定 ▶ 指定着信拒否設定

1 拒否/許可

拒否した相手から電話がかかってきたら

着信動作は行わずに不在着信のインフォメーションが表示されま す。

<br

 ● 非通知着信拒否の場合は、非通知解除の旨を、音声通話は音声 ガイダンスで、TVコールは画像で相手にお知らせします。

お知らせ

● すべての着信を拒否したり、日本以外で電話を受けられないようにも設定できます。(発着信規制サービス ♪ P.2-18)

	知られたくない電話帳を守る (シークレットモード) <シークレット>を「表示しない」に設定して本体電話帳に 登録したデータは、本機をシークレットモードに設定したとき にのみ表示されます。シークレットモード中は画面に「***」が 表示されます。	お買い上げ時の設定に戻す 設定内容をお買い上げ時の状態に戻す (設定リセット)
10 セキュリティ		各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。
		メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ リセット ▶ 設定リセット
	メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ シークレットモード	 ●→● 操作用暗証番号を入力 自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。 約25世 ●設定内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあ ります。
	ן ON∕OFF	
	2 操作用暗証番号を入力	
	● シークレットモードがOFFのとき、シークレットメモリとして 登録した相手との電話の発着信やメールの送受信時は、電話番 号やメールアドレスのみが表示されます。	

登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (オールリセット)

設定リセットに加えて電話帳やデータフォルダなどの登録内容 をすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ リセット ▶ オールリセット

- 2 操作用暗証番号を入力 自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。
- 3 日付を入力→時刻を入力

お知らせ

- ◆オールリセットは、電池がフル充電の状態(「■」表示)で 行ってください。
- 操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- USIMカードやメモリカードに登録されているデータは消去され ません。
- オールリセットすると、以下のデータは削除されます。元に戻すことはできませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・お客様が登録した内容や履歴、ダウンロードしたS!アプリな
 ど
- ●本機にあらかじめ登録されていたS!アプリ、Flash®ファイル、 書籍ファイルデータ、デコレメールテンプレート、マイ絵文字でお客様が削除したものは、オールリセットしてもお買い上げ時の状態には戻りません。

10 セキュリティ