

設定（カスタマイズ）

音・バイブ設定	15-2
着信音に関する設定.....	15-2
エラー音／ボタンの音に関する設定.....	15-3
ディスプレイ設定	15-4
メインディスプレイに関する設定.....	15-4
画面表示に関する設定.....	15-4
メインメニューに関する設定.....	15-5
ボタン設定	15-5
マナーモード設定	15-6
日時設定	15-7
通話設定	15-8
国際電話に関する設定.....	15-8
通話時間／料金に関する設定.....	15-9
発着信に関する設定.....	15-10
イルミネーション設定	15-11
電話帳設定	15-11
TVコール設定	15-12
設定メニューでできる設定.....	15-12
TVコール中にできる設定.....	15-12
デジタルテレビ設定	15-13
S!速報ニュース設定	15-14
待受ウィンドウに関する設定.....	15-14
自動更新／情報削除に関する設定.....	15-14

メール設定	15-15
S!メール／SMS共通の設定.....	15-15
S!メールに関する設定.....	15-16
フィーリングメールに関する設定.....	15-16
SMSに関する設定.....	15-17
インターネット設定	15-18
画面表示に関する設定.....	15-18
情報メモリ／設定内容に関する設定.....	15-18
セキュリティに関する設定.....	15-19
S!アプリ設定	15-20

設定音・バイブ設定

着信音に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ 音・バイブ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 着信音を変える (音声電話/TVコール) ※1※2※3</p> <p>> メロディ選択→音声着信/TVコール着信→データフォルダ内のフォルダを選択→着信音を選んで [決定]</p>	ブザー .mmf
<p>■ 着信音を変える (メール/S!速報ニュース) ※1※2</p> <p>> メロディ選択→メール着信/S!速報ニュース着信→データフォルダ内のフォルダを選択→着信音を選んで [決定]</p>	効果音 (キラキラ) .mmf
<p>■ 着信音量を変える (音声電話/TVコール/メール) ※4</p> <p>> 着信音量→音声着信/TVコール着信/メール着信→音量を調節</p>	レベル3
<p>■ 着信音量を変える (S!速報ニュース)</p> <p>> 着信音量→S!速報ニュース着信→音量を調節</p>	サイレント
<p>■ 着信音の鳴動時間を変える (メール/S!速報ニュース)</p> <p>> 鳴動時間→メール着信/S!速報ニュース着信→鳴動時間を入力</p>	5秒

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 着信を振動でお知らせする (音声電話/TVコール/メール/S!速報ニュース) ※5</p> <p>> バイブレーション→音声着信/TVコール着信/メール着信/S!速報ニュース着信→バイブパターンを選択</p>	OFF

- ※1 ボイスレコーダーで録音したファイルは着信音に設定できません。また、その他のファイルでも、着信音に設定できない場合があります。(著作権保護ファイルについて P.8-4)
- ※2 電話帳で個別やグループ別に着信音を設定している場合は (P.4-4、P.4-5)、電話帳の設定が優先されます。
- ※3 ファイルのダウンロード中やストリーミング中などに音声着信があると、お買い上げ時の設定音が鳴ることがあります。
- ※4 音声着信の音量を変更すると、インターネットの情報画面表示中、メール本文表示中、S!情報チャンネルコンテンツ表示中のBGMなどの音量も変更されます。(エスカレーティングトーンに設定した場合は**レベル6**で鳴ります。)ただし、コンテンツ内に指定された音量設定によっては、着信音量設定が反映されない場合があります。
- ※5 バイブレーションに設定した本機を机の上や滑りやすい場所などに置くと、着信したときに振動で落下することがあります。特に充電するときは、落下防止のためにも**OFF**にすることをおすすめします。

あらかじめ登録されている着信音

曲名	作曲者名
ブザー	オリジナル
ソナチネ第1番／第4楽章	WOLFGANG AMADEUS MOZART
口笛吹きと犬	PRYOR ARTHUR
ワルキューレの騎行	WAGNER RICHARD WILHELM
おもちゃの兵隊の行進	JESSEL LEON
ウィリアム テル 序曲	ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO
騎士たちの踊り OP 64-13	PROKOFEV SERGEJ S
トリッチ・トラッチ・ポルカ	STRAUSS JUN JOHANN
効果音 (運命交響曲)	VAN BEETHOVEN LUDWIG
効果音 (水滴の音)	オリジナル
効果音 (キラキラ)	オリジナル
効果音 (電子音)	オリジナル
効果音 (英語)	オリジナル
効果音 (ショート)	オリジナル
効果音 (ゲーム音)	オリジナル
効果音 (黒電話)	オリジナル
Happy／うれしい	オリジナル
OK／Good	オリジナル
悲しい／ごめんなさい	オリジナル
NG／Bad	オリジナル
注目／重要	オリジナル

※ 上記の楽曲の作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

エラー音／ボタンの音に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ 音・バイブ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ エラー音を鳴らさない > エラー音→OFF 	ON (鳴らす)
<ul style="list-style-type: none"> ■ ボタンを押したときの音を変える > キー確認音→音選択→音を選択 	サウンド1
<ul style="list-style-type: none"> ■ ボタンを押したときの音の音量を変える > キー確認音→音量→音量を調節 	サイレント

設定 ディスプレイ設定

メインディスプレイに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 壁紙を変える※ > メインディスプレイ →データフォルダ内のフォルダを選択→画像を選んで [決定]	リング.jpg
■ 画面のバックライトの点灯時間を変える > バックライト点灯時間 →時間を選択	15秒
■ 画面の配色を変える > 配色パターン →色を選択	White
■ バックライトの明るさを変える > 明るさ →レベルを選択	レベル3

※ 画像によっては、うまく表示されなかったり、設定できないこともあります。(著作権保護ファイルについて P.8-4)

画面表示に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 英語表示/日本語表示に変える > 一般設定 → Language → English/日本語	自動※1
■ 待受画面の時計表示を変える > ディスプレイ設定 → 待受表示設定 → 時計/カレンダー表示 →時計の種類を選択	大時計 (中央上)
■ 待受画面に事業者名を表示する > ディスプレイ設定 → 待受表示設定 → 事業者名表示 → ON	OFF (表示しない)
■ 待受ウィンドウを常時表示する/表示しない※2 > ディスプレイ設定 → 待受表示設定 → 待受ウィンドウ設定 → ON(常時)/OFF	ON (手動)

※1 USIMカードに設定されている言語が設定されます。

※2 待受ウィンドウの画面表示に関する設定について (P.15-14)

メインメニューに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定** ▶ ディスプレイ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ メインメニューのテーマを変える※1</p> <p>> メニューテーマ切替→オリジナルメニュー→メニューを選択→</p>	-
<p>■ 他の携帯電話のメインメニューに変える※2</p> <p>> メニューテーマ切替→S!おなじみ操作→コンテンツを選んで[決定]→</p>	-
<p>■ 好きな画像をメインメニューの背景に設定する</p> <p>> メインメニューアイコン→一括変更→画像を選んで[決定]</p>	-
<p>■ 好きな画像をメインメニューのメニューアイコンに設定する</p> <p>> メインメニューアイコン→個別変更→(アイコンを選択→画像を選んで[決定]を繰り返す)</p>	-
<p>■ 好きな画像に変えたメインメニューをお買い上げ時の状態に戻す</p> <p>> メインメニューアイコン→設定リセット→</p>	-

※1 登録中は他の機能进行操作できません。完了後も30秒程度電話やメールが利用できない場合があります。

※2 あらかじめ、利用する機種のコテンツをダウンロードしてください。(P.1-21)

設定 ボタン設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定** ▶ 一般設定 ▶ キー設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ ボタン照明の点灯時間を変える／点灯させない</p> <p>> キーバックライト→時間を選択／OFF</p>	15秒
<p>■ 待受画面でダイヤルボタンを長押ししたときの機能を変える</p> <p>> ワンタッチキー→スピードダイヤル</p>	クイック電話帳
<p>■ ワンタッチサイトボタンの利用時に確認画面を表示しない</p> <p>> ワンタッチサイトボタン→確認画面表示→OFF</p>	ON (表示する)

設定 マナーモード設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ マナーモード設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 環境や状況に合ったモードに切り替える*</p> <p>> モードを選択</p> <p>● 通常モード以外は、各モードのアイコンが表示されます。(☞P.1-8、P.1-10)</p>	通常モード
<p>■ 各モードの設定内容を変える</p> <p>> モードを選んで [メニュー] → 編集 → 項目を選択 → 編集する</p>	-

* マナーモードと運転中モードは、待受画面から設定／解除することもできます。(☞P.1-16、P.1-17)

■ 各モードのお買い上げ時の設定内容

通常モード	マナーモード	運転中モード	ユーザーモード
メロディ選択 (音声着信 / TVコール着信)			
ブザー .mmf	-	-	ブザー .mmf
メロディ選択 (メール着信 / S!速報ニュース着信)			
効果音 (キラキラ) .mmf	-	-	効果音 (キラキラ) .mmf
着信音量 (音声着信 / TVコール着信 / メール着信)			
レベル3	-	-	レベル3
着信音量 (S!速報ニュース着信)			
サイレント	-	-	サイレント
鳴動時間 (メール着信 / S!速報ニュース着信)			
5秒	5秒	5秒	5秒
キー確認音 (音選択)			
サウンド1	-	サウンド1	サウンド1
キー確認音 (音量)			
サイレント	-	サイレント	サイレント
エラー音			
ON	-	OFF	ON
パイブレーション (音声着信 / TVコール着信 / メール着信)			
OFF	パターン1	OFF	OFF
パイブレーション (S!速報ニュース着信)			
OFF	OFF	OFF	OFF
簡易留守録			
OFF	ON	*	OFF

* 運転中モードに設定すると自動的に簡易留守録も設定されます。OFFにすることはできません。

設定 日時設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 日時を変更する※1 > ホーム時計→日時設定→日付を入力→時刻を入力	—
■ Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を補正しない※2 > 時刻補正→自動補正→OFF	ON (自動補正する)
■ 手動で時刻を補正する > 時刻補正→手動補正→ <input type="radio"/>	—
■ 普段お使いの都市を変える (ホーム時計) > ホーム時計→ホームエリア→都市を選択	東京
■ ホーム時計をサマータイムに設定する > ホーム時計→サマータイム→ON	OFF
■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計) > 海外時計→タイムゾーン→都市を選択	東京
■ 海外時計をサマータイムに設定する > 海外時計→サマータイム→ON	OFF
■ 画面に海外時計を表示する > 表示時計選択→海外時計	ホーム時計
■ 時刻を12時間表示にする > 表示形式→時刻→12時間表示	24時間表示
■ 日付 (年月日) の順番を変える > 表示形式→日付→日付の順番を選択	年/月/日

※1 本機能で設定できるのは、2008年1月1日00時00分から2009年12月31日23時59分までです。

※2 時刻補正が行われた結果、アラームやスケジュール通知が過去の時刻になってしまった場合、そのアラームやスケジュール通知は無効になります。

設定 通話設定

国際電話に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 通話設定**
▶ **通話サービス ▶ 国際設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際コードを変える※1 > 国際コード→操作用暗証番号を入力→国際コードを入力 	0046010
<ul style="list-style-type: none"> ■ 国/地域番号リストの国/地域番号を編集する > 国/地域番号リスト→国/地域名を選択→国/地域名を編集→国/地域番号を編集 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 国/地域番号リストに国/地域番号を追加する > 国/地域番号リスト→[メニュー]→追加→国/地域名を入力→国/地域番号を入力 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 国/地域番号リストから国/地域番号を削除する > 国/地域番号リスト→国/地域名を選んで[メニュー]→削除→[YES] 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用する通信事業者を選択する > 事業者設定→自動・手動選択→手動→通信事業者を選択 	自動

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 通信事業者を自動で選択する場合の優先度を設定する※2 > 事業者設定→優先度リスト→[メニュー]→追加/挿入/編集/削除 ● 追加は一番下の通信事業者にカーソルを当てた状態で行ってください。 ● 挿入を選択すると、カーソルのある通信事業者の上に挿入されます。 	-

※1 ここで設定した国際コードは、待受画面で→長押しで自動的に入力され、「+」が表示されます。（「+」は国際コードを表す記号です。）

※2 ここで設定した通信事業者は常に最優先では使用されません。使用される通信事業者はネットワークの状態に依存します。

通話時間／料金に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ 通話設定**
▶ **通話時間・料金**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 本機から発信した累積料金の目安を確認する > 累積料金 (→リセットするには <input type="radio"/> → <input type="radio"/> → PIN2 コードを入力)	—
■ 本機から発信した累積通話時間の目安を確認する※1 > 累積発信通話時間 (→リセットするには <input type="radio"/> → <input type="radio"/>)	—
■ 通話料金を表示する※2 > 料金表示ON/OFF → ON	OFF (表示しない)
■ 通話料金の上限を設定する※3※4 > 通話料金上限設定 → <input type="checkbox"/> [メニュー] → 編集 → PIN2コードを入力 → 限度額を入力	—
■ 設定した通話料金の上限の残課金を確認する > 残課金	—
■ 通話料金の表示通貨／換算単位を設定する > 通話料金表示単位 → <input type="radio"/> → PIN2コードを入力 → 通貨単位を入力 → 表示単位を入力	—

- ※1 グループ通話サービスを利用した場合、本機から発信したすべての通話の通話時間が累積されます。
- ※2 通話料金表示機能は、ご契約の内容により利用できないことがあります。その場合、通話料金上限設定もご利用になれません。

- ※3 通話料金の上限を累積料金以下の値に設定すると、設定直後から発信ができなくなります。その場合、累積料金をリセットするか、通話料金の上限を累積料金より高い値に再設定してください。
- ※4 限度額を超えて発信ができなくなったら、累積料金をリセットすると発信できるようになります。限度額を超えたときでも緊急電話番号(110/119/118)への発信はできます。

発着信に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ 通話設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ いろいろなボタンで着信に応答できるようにする※1 > エニーキーアンサー→ON	OFF
■ 本機を開くだけで着信に回答する > オープン/クローズ→オープン着信応答→ON	OFF (応答しない)
■ 本機を閉じるだけで通話や発着信を終了する※2 > オープン/クローズ→クローズ通話終了→ON	OFF (終了しない)
■ 不在着信があるときに本機を開くと着信履歴を直接表示する※3 > オープン/クローズ→オープン不在着信表示→ON	OFF (表示しない)
■ ハンズフリー機器使用時に自動応答する※4 > 自動応答→ON	OFF (自動応答しない)

- ※1 応答できるボタン：、～、、、、、、 (応答保留中は無効)
- ※2 ここでの設定を**ON**にしても、イヤホンマイク接続中は本機を閉じても通話を終了できません。また、インターネット閲覧中に本機を閉じてもインターネットは終了しません。
- ※3 複数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお知らせが不在着信の場合のみ、着信履歴が直接表示されます。
- ※4 イヤホンとスピーカーから着信音が約7秒間鳴り、「ピーピー」と鳴ったあと電話がつながります。簡易留守録（ P.2-12）を同時に設定している場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。留守番電話サービス（ P.2-15）の**呼び出しなし**を同時に設定している場合は、留守番電話サービスが優先されます。

設定 イルミネーション設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定
▶ イルミネーション**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 音声着信中のイルミネーション点滅の色を変える／点滅させない* > 音声着信→色を選択／OFF 	色5
<ul style="list-style-type: none"> ■ TVコール着信中のイルミネーション点滅の色を変える／点滅させない* > TVコール着信→色を選択／OFF 	色5
<ul style="list-style-type: none"> ■ メール着信中のイルミネーション点滅の色を変える／点滅させない* > メール着信→色を選択／OFF 	色2
<ul style="list-style-type: none"> ■ 音声電話の通話中のイルミネーション点滅の色を変える／点滅させない > 音声通話中→色を選択／OFF 	色1
<ul style="list-style-type: none"> ■ S!速報ニュース着信中のイルミネーション点滅の色を変える／点滅させない > S!速報ニュース着信→色を選択／OFF 	色2
<ul style="list-style-type: none"> ■ 本機を閉じたときのイルミネーション点滅の色を変える／点滅させない > フリップクローズ→色を選択／OFF 	色6
<ul style="list-style-type: none"> ■ データの送受信中にイルミネーションを点滅させない > データ送受信→OFF 	ON

- 色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。
- * 電話帳で個別やグループ別にイルミネーションを設定している場合は (☞P.4-4、P.4-5)、電話帳の設定が優先されます。

設定 電話帳設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 電話帳 ▶ 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規登録時の保存先を変える (USIM／本体かUSIMが毎回確認) > 保存先→USIM／毎回確認 	本体
<ul style="list-style-type: none"> ■ USIM電話帳を表示させる* > 表示切替→USIM／本体とUSIM 	本体
<ul style="list-style-type: none"> ■ 文字サイズを変える > 文字サイズ→大 	標準

- * 本体またはUSIMを選択すると、保存先の設定 (☞上記) によっては、保存先も同様に変更するかどうかの確認画面が表示されます。

設定 TVコール設定

設定メニューでできる設定

共通操作 ▶ **メインメニューから設定 ▶ 通話設定 ▶ TVコール**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 相手に送信する画像と音声を変える※1 > 画像/音声設定→項目を選択 	代替画像
<ul style="list-style-type: none"> ■ TVコール中の画面の明るさを変える※1 > バックライト→明るさ→レベルを選択 	レベル3
<ul style="list-style-type: none"> ■ TVコール中のバックライトの点灯時間を変える※1 > バックライト→バックライト点灯時間→通常設定連動※2/常時消灯 	常時点灯
<ul style="list-style-type: none"> ■ 受信する画像の画質を変える※1 > 受信画質→動き優先/画質優先 	標準
<ul style="list-style-type: none"> ■ 相手に送信する代替画像を変える > 代替画像→ファイルを選んで <input type="checkbox"/>[決定] 	TVコール代替画像1.bmp
<ul style="list-style-type: none"> ■ 相手の声を受話口から聞こえるようにする※1 > スピーカーホン→OFF 	ON (スピーカーから聞こえる)

※1 通話中に設定を変更することもできます。(☞P.2-9、右記)

※2 通常のバックライト点灯時間の設定(☞P.15-4)に従います。

TVコール中にできる設定

共通操作 ▶ TVコール中に [メニュー] ▶ **設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 画面の明るさを設定する > バックライト→明るさ→レベルを選択 	レベル3
<ul style="list-style-type: none"> ■ バックライトの点灯時間を設定する > バックライト→バックライト点灯時間→項目を選択 ● 通常設定連動は、通常のバックライト点灯時間の設定に従います。 	常時点灯
<ul style="list-style-type: none"> ■ 受信する画像の画質を変える > 受信画質→動き優先/画質優先 	標準
<ul style="list-style-type: none"> ■ 相手に送信するカメラ画像の色合いを調節する > ホワイトバランス→項目を選択 	自動

設定 デジタルテレビ設定

共通操作 ▶ **メインメニューから TV ▶ ユーザー設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 視聴中の字幕を消す > 字幕表示設定 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ 起動時の表示方向を変える > 画面表示設定 → ノーマルスクリーン(縦画面) 	フルスクリーン(横画面)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 視聴中のバックライトの明るさを設定する > バックライト → 明るさ → レベルを選択 	レベル2
<ul style="list-style-type: none"> ■ 視聴中のバックライトの点灯時間を設定する > バックライト → バックライト点灯時間 → 項目を選択 	常時点灯
<ul style="list-style-type: none"> ■ データ放送/データ放送サイトの効果音を鳴らさない > データ放送設定 → 効果音設定 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ データ放送で確認画面を表示する > データ放送設定 → 確認表示初期化 → <input type="checkbox"/> 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 横画面表示でのガイドを表示しない > アイコン常時表示設定 → OFF 	ON
<ul style="list-style-type: none"> ■ チャンネルリストを初期化する > チャンネル設定初期化 → <input type="checkbox"/> → 操作暗証番号を入力 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 放送用保存領域の系列チャンネルを1件削除する > 放送用保存領域消去 → データを選択 → <input type="checkbox"/> 	—

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 放送用保存領域の系列チャンネルをすべて削除する > 放送用保存領域消去 → <input type="checkbox"/> [全件] → <input type="checkbox"/> → 操作暗証番号を入力 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ ユーザー設定の各種設定を初期化する > TV設定リセット → <input type="checkbox"/> → 操作暗証番号を入力 	—

設定 S!速報ニュース設定

待受ウィンドウに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ S!速報ニュース設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 既読のS!速報ニュースを表示しない > 未読・既読設定→未読	未読+既読
■ テロップの流れる速度を変える > マーキー速度→速い/遅い	標準
■ 画像データを表示する > 画像取得表示設定→ON	OFF (表示しない)

自動更新/情報削除に関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから エンタテインメント ▶ S!速報ニュース ▶ 設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ S!速報ニュース一覧の速報を自動更新する ※1※2 > 自動更新設定→速報→ <input checked="" type="radio"/> →更新間隔を選択	OFF (自動更新しない)
■ S!速報ニュース一覧の待受けを1日1回自動更新する※1※2 > 自動更新設定→待受け→ <input checked="" type="radio"/> →ON	OFF (自動更新しない)
■ S!ループリストを4時間ごとに自動更新する ※1※2 > 自動更新設定→S!ループ→ <input checked="" type="radio"/> →ON	OFF (自動更新しない)
■ S!速報ニュース一覧の特別を自動更新しない ※1※2 > 自動更新設定→特別→OFF	ON (4時間ごとに自動更新する)
■ S!速報ニュースの情報を消去する > S!速報ニュース一覧消去→ <input checked="" type="checkbox"/> [YES]→操作用暗証番号を入力	-

※1 設定した更新時刻に通話などをしていたときは、次回の更新時刻まで自動更新されません。

※2 自動更新中のTVコール着信は拒否されます。

設定 メール設定

S!メール / SMS共通の設定

共通操作 ▶ **メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 新着メールがあるときに本機を開くと受信ボックスを直接表示する※1</p> <p>> オープン新着表示→ON</p>	OFF (表示しない)
<p>■ 文字サイズを変える※2</p> <p>> 文字サイズ→大 / 小</p>	標準
<p>■ 常に配信確認をする（宛先がソフトバンク携帯電話の場合のみ）</p> <p>> 配信確認→ON</p>	OFF (確認しない)
<p>■ 受信メールを相手によって指定フォルダに振り分ける</p> <p>> フォルダ振り分け→フォルダを選択→ ☑[メニュー]→宛先追加→宛先選択方法を選択 →宛先を選択 / 入力</p>	—
<p>■ 受信メールを件名によって指定フォルダに振り分ける</p> <p>> フォルダ振り分け→フォルダを選択→ ☑[メニュー]→件名追加→件名を入力</p>	—
<p>■ 返信 / 転送時に元の受信メールの単語を優先させない</p> <p>> 返信時自動学習→OFF</p>	ON (優先させる)

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<p>■ 各メールボックスを開くときやサーバーメール操作時に操作用暗証番号を入力するように設定する</p> <p>> メールセキュリティ設定→操作用暗証番号を入力→（項目を選んで\odotを繰り返す）※3→☑[OK]</p>	OFF (設定しない)
<p>■ 受信メールをデルモジ表示にする</p> <p>> デルモジ表示設定→自動再生→常にデルモジ表示 / 未開封時のみデルモジ表示</p>	通常表示
<p>■ 文字色・背景色を変える</p> <p>> デルモジ表示設定→文字色・背景色→背景色を選択</p>	白
<p>■ 下書き / 送信済みボックス / 未送信ボックスの容量がいっぱいのときに自動でメールを削除しないようにする</p> <p>> 送信メール自動削除→OFF</p>	ON
<p>■ 受信ボックスの容量がいっぱいのときに自動でメールを削除しないようにする</p> <p>> 受信メール自動削除→OFF</p>	ON

※1 複数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお知らせがメールの場合のみ、受信ボックスが直接表示されます。

※2 以下の場合は、設定にかかわらず標準サイズで表示されます。
プレビューすると、設定したサイズを確認できます。

- ・ S!メール件名入力中
- ・ 文字サイズを小に設定した場合のS!メール本文入力中

※3 もう一度 \odot を押すと選択が解除されます。

S!メールに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから メール ▶ 設定**
▶ **S!メール設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 国内でS!メールを手動で受信する > 受信設定→国内での自動受信→電話番号のみ自動受信/手動受信 	すべて自動受信
<ul style="list-style-type: none"> ■ 海外でS!メールを手動で受信する > 受信設定→ローミング自動受信→手動受信 	自動受信
<ul style="list-style-type: none"> ■ 返信時に本文を引用しない > 本文引用→OFF 	ON (引用する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 添付画像を自動的に表示しない > 添付ファイル自動再生設定→イメージ→OFF 	ON (表示する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 添付サウンドを自動的に再生する* > 添付ファイル自動再生設定→サウンド→ON 	OFF (再生しない)

* 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。

フィーリングメールに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから メール ▶ 設定**
▶ **S!メール設定 ▶ フィーリング設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ インフォメーションを表示しない > インフォメーション表示設定→OFF 	ON (表示する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ イルミネーションを点灯しない > イルミネーション連動設定→設定ON/OFF→OFF 	ON (点灯する)
<ul style="list-style-type: none"> ■ イルミネーションの色を変える > イルミネーション連動設定→感情の項目を選択→色を選択* 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ バイブを動作させない > バイブパターン連動設定→設定ON/OFF→OFF 	ON (動作させる)
<ul style="list-style-type: none"> ■ バイブパターンを変える > バイブパターン連動設定→感情の項目を選択→パターンを選択 	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信音を鳴らす > メール着信音設定→設定ON/OFF→ON 	OFF (鳴らさない)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 着信音を変える > メール着信音設定→感情の項目を選択→データフォルダ内のフォルダを選択→着信音を選んで ☑[決定] 	-

* 色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。

■ 各感情のお買い上げ時の設定内容

感情	イルミネーション	バイブ	メール着信音
Happy/ うれしい	色6	パターン1	Happy/ うれしい.mmf
OK/Good	色2	パターン1	OK/ Good.mmf
悲しい/ ごめんなさい	色1	パターン2	悲しい/ ごめんなさい.mmf
NG/Bad	色3	パターン2	NG/ Bad.mmf
注目/重要	色4	パターン3	注目/ 重要.mmf

- 送信側が電話帳に登録されていて下記の条件のいずれかにあてはまる場合は、フィーリングメール受信時のイルミネーション、バイブ、メール着信音の動作がすべて無効になり、電話帳の設定が優先されます。(P.4-4)
 - ・ 電話帳登録のメール着信音が通常設定連動以外に設定されている
 - ・ 電話帳登録のイルミネーションが通常設定連動以外に設定されている

SMSに関する設定

共通操作 ▶ **メインメニューから** メール ▶ 設定 ▶ **SMS設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 送信するすべてのSMSがメールサーバーで保管される期間を設定する※1 > 有効期限→指定なし (サーバーの設定に従う) / 期限を選択 	USIMの設定による
<ul style="list-style-type: none"> ■ SMSセンター番号を変える※2 > SMSセンター番号→SMSセンター番号を入力 	+8190665 19300
<ul style="list-style-type: none"> ■ 本文は常に半角英数で入力する > 本文入力設定→半角英数入力(160文字) 	日本語入力 (70文字)

※1 相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいると、送信したSMSはサービスセンターに保管され、相手が受信するか、有効期限が切れるまで繰り返し配信されます。

※2 設定を編集するとSMSが送信できなくなることがあります。

設定 インターネット設定

画面表示に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定**

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ**
▶ **PCサイトブラウザ**
▶ **PCサイトブラウザ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ 表示画面の文字サイズを変える > 文字サイズ→大/小 	標準
<ul style="list-style-type: none"> ■ 情報画面をスクロールする単位を変える > スクロール単位→全画面スクロール/半画面スクロール 	一行スクロール
<ul style="list-style-type: none"> ■ 画像を表示しないようにする > 画像・音設定→画像表示→表示しない 	表示する
<ul style="list-style-type: none"> ■ サウンドを取得しないようにする > 画像・音設定→音再生→再生しない 	再生する
<ul style="list-style-type: none"> ■ PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイブラウザとの切替時に警告画面を表示しない* > 警告画面表示設定→PCサイトブラウザ(起動時)/Yahoo!ケータイ(切替時)→OFF 	ON (表示する)

* PCサイトブラウザの場合のみ

情報メモリ/設定内容に関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定**

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ**
▶ **PCサイトブラウザ**
▶ **PCサイトブラウザ設定**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
<ul style="list-style-type: none"> ■ キャッシュメモリに一時保存された情報を消去する > メモリ操作→キャッシュ消去→<input type="checkbox"/> 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ サーバー側でお客様を識別するための情報(Cookie)を消去する > メモリ操作→Cookie消去→<input type="checkbox"/> 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 以前の認証要求時に入力したユーザーID/パスワードを消去する > メモリ操作→認証情報消去→<input type="checkbox"/> 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 情報画面の文字入力欄に入力した文字情報を消去する > メモリ操作→インプットメモリ消去→<input type="checkbox"/> 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ ブラウザを初期化する > ブラウザ初期化→<input type="checkbox"/>→操作暗証番号を入力 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻す > 設定リセット→<input type="checkbox"/>[YES]→操作暗証番号を入力 	—

セキュリティに関する設定

Yahoo!ケータイブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定**
▶ **セキュリティ**

PCサイトブラウザ

共通操作 ▶ **メインメニューから Yahoo!ケータイ**
▶ **PCサイトブラウザ**
▶ **PCサイトブラウザ設定 ▶ セキュリティ**

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 本機の製造番号を自動的に送信しない > 製造番号通知→OFF	ON (送信する)
■ 情報画面の移動時にリンク元のページ (Referer ページ) を送出しない > Referer 送出→OFF	ON (送信する)
■ Cookieを保存しない/毎回確認する > Cookie設定→OFF/毎回確認	ON (保存する)
■ Yahoo!ケータイの情報画面のスク립トを実行するかどうかを設定する※1 > スク립ト設定→項目を選択	ネットワーク アクセス時に 確認
■ PCサイトブラウザの情報画面のスク립トを実行するかどうかを設定する※2 > スク립ト設定→項目を選択	ON (実行する)
■ ルート証明書 (認証期間が発行した電子的な証明書) を確認する > ルート証明書表示→項目を選択	—

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 認証情報を常に保持するかどうかを設定する > 認証情報保持→常に保持/常に保持しない	ブラウザ終了 まで保持

※1 Yahoo!ケータイの場合

※2 PCサイトブラウザの場合

設定 S!アプリ設定

共通操作 ▶ メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 効果音などの音量を変える > 音量→音量を調節	レベル4
■ 起動中はバックライトを常に点灯/消灯する > バックライト→常時点灯/常時消灯	通常設定 連動※
■ S!アプリのバイブレーション動作を無効にする > バイブレーション→OFF	ON (有効)
■ 操作を中断すると一時停止するように設定する > 自動中断時間→一時停止するまでの時間を選択	OFF (一時停止しない)
■ 他の携帯電話などで利用したメモ리카ードの S!アプリ情報を更新する > メモ리카ードシンクロ	—

※ 通常のバックライト点灯時間の設定 (P.15-4) に従います。